


Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 12, lutowanie, IP68
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	86 0131 0100 00012

Układ styków (strona przyłączeniowa)



	X	Y	
1	2,80	0,78	1 braun/brown
2	0,78	2,80	2 blau/blue
3	-1,09	2,69	3 weiß/white
4	-2,51	1,46	4 grün/green
5	-2,88	-0,37	5 rosa/pink
6	-2,05	-2,05	6 gelb/yellow
7	-0,37	-2,88	7 schwarz/black
8	1,46	-2,51	8 grau/grey
9	2,69	-1,09	9 rot/red
10	0,78	0,78	10 violett/purple
11	-1,06	0,29	11 grau/rosa/grey/pink
12	0,29	-1,06	12 rot/blau/red/blue

Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse
Shielded versions: shield on housing

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	86 0131 0100 00012
Konstrukcja złącza	Złącze panelowe męskie
System blokady złącza	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP68
Przekrój przewodu	0,14-0,75 mm ² / AWG 26-18
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	9.48
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,5 A
Rezystancja izolacji kabla	> 10 ¹⁰ Ω
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II

Materiał

Materiał korpusu styków	PUR
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	04f51e19-47cb-4fc9-8ada-59cd355101b7

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
-------------	-------------

Karta charakterystyki produktu
Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 12, lutowanie, IP68
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	86 0131 0100 00012

ETIM 7.0

EC003569

Oznaczenie	M12-A Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 12, lutowanie, IP68
-	-
Grupa produktów	M12-A seria 763
Numer zamówienia	86 0131 0100 00012

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu złącza.