

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 2+PE, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE, z uszczelką płaską NBR beżowy
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1700 033 03

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części	43 1700 033 03
Konstrukcja złącza	Złącze żeńskie (do montażu panelowego)
System blokady złącza	śruba centralna
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP40 bez uszczelki IP65 z uszczelką, patrz akcesoria
Przekrój przewodu	0,34-1,50 mm <sup>2</sup>
Wyjście kablowe	6,0-8,0 mm
Zakres temperatur od/do	-30 °C / 120 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	z uszczelką płaską NBR beżowy
Waga (gr)	22.79
Numer taryfy celnej	85369010

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy (40°C)	10,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

#### Materiał

Materiał korpusu styków	PA12 (UL94HB)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Ni (nikiel)
REACH SVHC	CAS-119-47-1 (2,2'-Methylenbis) CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	f3957015-cd97-45d4-8486-ff1e87a1290a

#### Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, ESTI+, VDE
-------	----------------

#### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 2+PE, 6,0-8,0 mm, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE, z uszczelką płaską NBR beżowy
-	-
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1700 033 03

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że złącze nie może zostać przypadkowo odłączone. Ponadto użytkownik musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kabla.