

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Męskie złącze zasilania, kontakty zagięte do wewnątrz, Kontaktów: 2+PE, nieekranowany, lutowanie, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1701 059 03

### Dane techniczne

#### Cechy ogólne

Numer części	43 1701 059 03
Konstrukcja złącza	Męskie złącze zasilania, kontakty zagięte do wewnątrz
System blokady złącza	śruba centralna
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40 bez uszczelki
Przekrój przewodu	1,00 mm <sup>2</sup> / AWG 17
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 100 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Waga (gr)	5.17
Numer taryfy celnej	85369010

#### Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4000 V
Prąd znamionowy (40°C)	10,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

#### Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94HB)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Sn (cyna)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	e61f59b9-4d12-46a0-8cb5-43db4abca5f9

#### Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, ESTI+, VDE
-------	----------------

#### Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855

# Karta charakterystyki produktu

## Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	<b>Rodzaj A Męskie złącze zasilania, kontakty zagięte do wewnątrz, Kontaktów: 2+PE, nieekranowany, lutowanie, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE</b>
-	-
Grupa produktów	<b>Rodzaj A seria 210</b>
Numer zamówienia	<b>43 1701 059 03</b>

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że złącze nie może zostać przypadkowo odłączone. Ponadto użytkownik musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kabla.